

Bauanleitung Fläminger Jagd Fuchsleuchte

1.

Ein schönes Stück Holz, z. B. Treibholz, für die Basis wählen und mit der Säge auf das gewünschte Maß bringen. Darauf achten, dass das Holz plan aufliegt und nicht wackelt.



- Material und Werkzeugliste:**
- Flasche
 - Holz
 - Glasbohrer
 - Lampenfassung E14
 - Textilkabel
 - ggf. Aderendhülsen
 - Stecker
 - Leuchtmittel (LED)
 - 25 mm Forstnerbohrer
 - 50 mm Forstnerbohrer
 - 8 mm Holzbohrer
 - Säge

2.

Von der oberen Seite mit dem 25 mm Forstnerbohrer etwa 1 cm tief in das Holz bohren (= Bohrung zur Fassungsdurchführung). Das Werkstück umdrehen und von unten mit dem größeren Forstnerbohrer bohren, bis man auf das vorgebohrte Loch trifft, damit Durchführung der Fassung möglich ist.



3.

Nun seitlich mit einem 8 mm Holzbohrer eine Durchführung für das Kabel bohren.



4.

Das Kabel durchführen und Fassung verkabeln.



5.

Mit Klemmring am Holzstück festschrauben.



6.

Flaschenboden mit einem Glasbohrer (35 mm) durchbohren. Diese Bohrer besitzen in der Bohrkronen meist einen kleinen Schwamm, diesen gut befeuchten.



7.

Stecker anschließen, Leuchtmittel einsetzen, Flasche aufsetzen.



8.

Fertig!

